

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
«Молния-12»



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУ 3461-001-56433581-2001

1. Общие указания.

1.1. Оповещатель световой «Молния-12» предназначен для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения. Световой блок оповещателя выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания. Корпус оповещателя выполнен на защелках для быстрой и удобной смены надписей.

2. Технические характеристики.

- | | |
|--|----|
| 2.1. Напряжение питания, В | 12 |
| 2.2. Потребляемый ток от источника постоянного тока, | 20 |
| 2.3. Рекомендуемые эксплуатационные режимы: | |
| ➤ рабочая температура, °С - 30... +55 | |
| ➤ относительная влажность при + 25 °С, % 90 | |
| ➤ атмосферное давление, мм. рт. ст. 600...800 | |
| 2.4. Габаритные размеры, мм 303x100x20 | |
| 2.5. Масса, кг 0,30 | |
| 2.6. Степень защиты оболочки (код IP) - 41 | |

3. Комплект поставки.

- | | |
|---|---|
| ➤ Оповещатель световой «Молния-12», шт. | 1 |
| ➤ Руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| ➤ упаковка, шт. | 1 |

4. Подготовка к работе.

- 4.1. Определить место установки.
- 4.2. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность.
- 4.3. Закрепить оповещатель с помощью двух шурупов.
- 4.4. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса и проводов.

5. Правила хранения.

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

6. Гарантии изготовителя.

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.
- 6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие изготовитель по адресу: ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В» Тел. (3812) 58-44-68



По вопросу приобретения обращаться:
ГК «Арсенал безопасности»
644046 Россия, г. Омск, 16й Военный городок, д. 417
(3812) 466-903, 466-904, 466-905
117105 Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.35
(499) 611-51-16, 611-41-19